



#### Tulajdonságok

- Beépített mozgásérzékelő szenzor, nem szükséges külső érzékelő használata.
- A világítást automatikusan bekapcsolja, ha mozgás van a környezetében.
- Nagy érzékenység, akár 4-5 m-ről is érzékeli a mozgást.
- Külön fotocella (fényérzékelő elem) érzékeli a nappali fényt, ilyenkor nem engedi világítani az égőt
- Egyszerű kezelés, a 60-100W-os izzó helyére közvetlenül becsavarható
- Ideális konyhába, folyosóra, alagsorba, mellékhelyiségekbe.
- Nyugalmi teljesítmény kisebb, mint 0.2W.

#### Telepítés, felszerelés, használat

A mozgásérzékelős izzót lehetőleg mennyezetre, vagy oldalfalra szerelje úgy, hogy a lámpa csúcsa, a mozgásérzékelő kúp, az érzékelendő terület közepére mutasson.

Az izzót lehetőleg szabadon állva szerelje fel, tehát búrát ne tegyen elé, mert a mozgásérzékelés úgy nem működik megfelelően. Ugyanezért a LED lámpa külterületen nem használható, mert a meglévő foglalat szigetelése nem véd nedvesség ellen, csak búrával együtt használható.

Beszereles előtt kapcsolja le a meglévő lámpát, majd csavarja ki a régi izzót. / a teljes áramtalanítás érdekében javasolt a főbiztosító lekapcsolása is ! /

Csavarja be a mozgásérzékelős LED izzót, majd kapcsolja vissza a főbiztosítót, és kapcsolja be a fali kapcsolóval a lámpát.

A lámpa az első bekapcsolás alkalmával hosszabban világítani fog. Várja meg, amíg elalszik, és ellenőrizze le a működését. Teljes sötétségben, ha mozgást érzékel a lámpa, 30-40 mp-ig világítani fog.

**Figyelem! A lámpa csak akkor működik, ha a villanykapcsoló (vagy időkapcsoló) folyamatosan "BEKAPCSOLT" állásban van.**

**Ha gond van a működéssel, ellenőrizze az alábbiakat:**

- Megfelelően van-e becsavarva az égő?
- Van-e feszültség az aljzatban?
- Jó-e a fali kapcsoló (fényerőszabályozós kapcsoló nem alkalmazható)
- Kellően sötét van-e a helyiségben, mert a fényérzékelő blokkolhatja a világítást

#### MŰSZAKI ADATOK:

Teljesítmény:	10W
Tápfeszültség:	AC220-240V
Fényáram:	806 Lm
Színhőmérséklet:	4000 K
Színvisszaadás:	80
SMD:	LED 2835
Foglalat:	E27
Anyagösszetétel:	Alumínium + PC
Teljesítmény tényező:	>0.5
Indukciós szög:	240°
Látótávolság:	maximum 8 m
Késleltetési idő:	30-40 Sec
Fényérzékelő bekapcsolás:	>10 Lux

#### JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú Mozgásérzékelős LED lámpa hibamentes működéséért a 19/2014. (IV. 29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.  
Szavatosság: A vásárlástól számított 24 hónap.

TÍPUSSZÁM: ...FTIA60-10W .....  
ELADÁS KELTE .....

#### Bélyegző

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító – szerviz-szolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:

Munkanapokon SZERVIZ TEL: +36 30 497 8758  
IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.  
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KNA

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)